


【接続例20】 SH7044, 7045, 7144, 7145の場合(ブート接続)

AH8000接続コネクタ ユーザシステム



- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- 3) CPU動作モード(ブート・実動作)設定回路は、ユーザー(ターゲット)側で用意して下さい。
- 4) CPU設定でターゲットI/Fを調歩同期/クロック同期の選択ができます。  
調歩同期側に選択した場合は、SCKを開放にして下さい。
- 5) 未使用ピンは、どこにも接続せず開放にして下さい。