Windows7にてUSBドライバーを更新する

DEFバージョン 9.00A仕様より Rev1.00 2011/01/26

1. Windows 7 で USB ドライバーを更新する。

- 1) パソコン本体が動作している状態で、パソコン本体とH-debuggerを添付 USB ケーブルで接続します。(ターゲット基板なしでよい)
- 2) Windows デスクトップ「コンピュータ」の右クリック「管理」を選択します。
- 3) コンピュータの管理で「デバイスマネージャー」をクリックします。

<1-1>





| 💽 👔 ドライバー ソフトウェアの更新 - CP210x USB to UART Bridge for H-debugger AH7000 (COM3) | |
|--|---|
| コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。 | |
| 次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します: | |
| → コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェア と、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。 | ž |
| 次へ(N) キャンセル | |

- 「コンピュータ上のデバイスドライバーの一覧から 訳します」側を選択して下さい。

<1-5>



| ファイルの場所(1): | USB_driver_Vista_7 | | - 🗿 🤌 🗁 🗉 - | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| e. | 名前 | * | 更新日時 | 種類 | |
| | 鷆 x64 | | 2011/01/25 9:37 | ファイル フォ. | |
| 近表示した場所 | 퉬 x86 | | 2011/01/25 9:37 | ファイル フォ. | |
| | slabvcp.inf | | 2010/11/18 9:34 | セットアップ1 | |
| デスクトップ | | | | | |
| ราวีรบ | | | | | |
| 12 12 12 12 12 12 12 | | | | | |
| 0 | • | | | • | |
| | ファイル名(N): sl | abvcp.inf | - 🧲 | 關(0) | < 「開く」をクリックします |
| ネットワーク | ファイルの種類(T): セ | ットアップ情報 (* inf) | | キャンセル | |

| | <1-7> | | | |
|---|-------|---|---------------------------|-----------------|
| ĺ | フロッピー | ディスクからインストール | × | |
| | * | 製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。 | ОК <i>キャンセル</i> | <ー「OK」をクリックします。 |
| | | 製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>): | | |
| | | E#AH7000#Ver9_01_B#USB_driver_Vista_7 | 参照(<u>B</u>) | |

<1-8>

| 💽 🧾 ドライバー ソフトウェアの更新 - CP210x USB to UART Bridge for H-debugger AH7000 (COM3) | |
|---|----------------|
| このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバーを選択してください。 ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して じかく] をクリックしてください。 インストールするドライバーの ディスクがある場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。 マ 互換性のあるハードウェアを表示(C) モデル CP2101 USB Controller for H-debugger AH7000 CP210x USB to UART Bridge for H-debugger AH7000 | |
| このドライバーはデジタル署名されていません。 ディスク使用(H) ドライバーの署名が重要な理由 | |
| 次へ(N) キャンセル | <-「次へ」をクリックします |



<-正常終了しますと、この画面表示になります。

<1-10>



以上にて、USB ドライバーのインストルは終了です。

<1-9>